

Spécifications du KP-35-COMBO



Connexion au panneau principal	4 fils via connexion RS-485, jusqu'à 150 m
Nombre de claviers filaires (KP-35-COMBO) dans le système	4
Programmation locale via clavier filaire	Son de délai d'entrée pour Armement Absent Son de retard d'entrée pour Arm Partiel Entrée / Sortie seulement Bips finaux Son d'autoprotection de la sirène externe Son de confirmation de la sirène externe Son d'entrée / sortie de la sirène externe Réglage du volume du bip d'entrée / sortie Installateur uniquement: Délai d'entrée 1 Délai d'entrée d'armement complet 2 Délai de sortie d'armement complet Armement complet Délai d'entrée 1 Délai d'entrée de l'armement domestique 2 Délai de sortie de l'armement domestique Type de défaut de bras Porte finale Code de l'installateur Alarme de sabotage Contrôle de supervision Minuterie de supervision Longueur d'alarme Minuterie de zone croisée

	Minuterie de vérification d'incendie Son de délai d'entrée pour Armement Absent Son de délai d'entrée pour Armement Partiel Entrée / Sortie seulement Bips finaux Bypass Ethernet Chiffres du code d'accès Résolution d'image de la caméra PIR Son de sabotage de la sirène externe Son de confirmation de la sirène externe Son d'entrée / sortie de la sirène externe Options d'économie d'énergie Réglage du volume du bip d'entrée / de sortie carillon de porte
Interrupteur anti-sabotage	Oui
Tension nominale	12VDC
Fréquence RF	F1 868 MHz / F1 433 MHz
Température de fonctionnement	- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)
Humidité d'exploitation	85% d'humidité relative à 23 ° C (sans condensation)
Dimensions	143 mm x 115 mm x 28,5 mm
Poids	244,5 g